
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**FIG. 1:**

- 1.- Control manual.
- 2.- Selector de temporizare.
- 3.- Selector cu 3 sau 4 cabluri.

DESCRIERE

Temporizatorul automat de scară T-22 permite temporizarea punerii în funcțiune a unei instalații. Activarea se realizează prin intermediul unor butoane cu revenire, aceasta putând fi reinițializată pe durata temporizării, reinițializându-se astfel ciclul.

INSTALARE

ATENȚIE! Instalarea și montarea de aparate electrice trebuie realizată de către un electrician autorizat.

MONTAJ

În tabloul electric, pe un profil simetric de 35 mm, conform normei EN 60715 (Rail DIN).

CONEXIUNE



3 sau 4 cabluri. Verificați poziția selectorului înainte de a-l instala. Conectați conform cu schemele din **FIG.2**.

REGLAREA TEMPORIZĂRII

Rotiți selectorul de temporizare până când acesta indică timpul dorit.

La prima conectare, se aprinde lumina. După trecerea intervalului de timp setat, aceasta se va stinge.

CONTROL MANUAL: 2 poziții

-  Aprindere permanentă a luminii
-  Aprindere automată a luminii

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare: 230 V~ ±10% 50 Hz
Capacitate de rupere: μ 16 AX 230 V~
Temporizare : de la 45 s. la 7 min.
Butoane luminoase cu revenire: maxim 50 mA.
Temperatură de funcționare: -10 °C a +50 °C
Tip de protecție: IP 20 conform EN 60529
Clasă de protecție: II în condiții de montare corectă