

Manual Utilizare Camera Ascunsa Breloc Auto 909

1. Specificatii tehnice

Camera video tip telecomanda auto/breloc Modelul 909 cu senzor CCD 720x 480.

- Produsul este nou si de inalta calitate.
- Senzorul optic CCD asigura o calitate excelenta a imaginii video chiar si in conditii de iluminare scazuta.
- Functie Webcam
- Suporta memorie (card) Micro SD pana la 16GB
- Nu are memorie interna, se foloseste doar cu card Micro SD
- Inregistreaza Video Color si Audio
- Video AVI Format 720 x 480 High Resolution (30fps)
- Photo JPEG Format 1280 x 1024 pixels
- Este Plug & Play - se conecteaza foarte usor la PC/Laptop si NU este nevoie instalarea nici unui fel de driver
- Are Baterie Lithium - Ion cu ajutorul careia puteti filma pana la 2-3ore continuu, iar timpul de stand-by este - de pana la 120 ore
- Compatibile cu Windows98SE/ME/2000XP/Vista/LINUX2.4/7/8



2. Modul de utilizare

Dispozitivul se porneste tinand apasat scurt (1-2 secunde) butonul ON/OFF moment in care ledul va palpai dupa care va fi constant acesta indica ca aparatul e activ si in modul standby.

Din modul standby pentru a activa functia video se apasa scurt butonul (1-2 secunde) Video/Foto, dupa ce ledul a palpat de 3 ori dispozitivul a inceput sa iregistreze video color si cu sunet. Pentru a opri filmarea se apasa odata scurt tot butonul Video/Foto unde ledul va palpai de cateva ori ceea ce indica ca dispozitivul a salvat inregistrarea si a revenit la modul standby. Pentru multiple inregistrari se repeta procesul.

Pentru functia foto din modul standby se apasa scurt butonul Video/Foto ledul va clipi odata fapt care indica ca s-a facut poza. Pentru multiple poze se repeta procesul.

Pentru a opri dispozitivul se tine lung apasat butonul ON/OFF pana cand ledul se stinge.

Pentru transeferul de date/incarcat, dispozitivul se conecteaza la PC unde este vazut ca si un stick de memorie.

!Inainte de prima utilizare dispozitivul trebuie lasat la incarcat 4-5 ore pentru a functiona corespunzator!

!Data si ora se schimba din fisierul 'TAG' dupa care se salveaza pe memoria dispozitivului!